

8550W

ABRE-PUERTAS DE GARAJE CON RESERVA DE BATERÍA DE CC, TRANSMISIÓN DE CORREA Y WI-FI®

Diversas funciones, que ofrecen la mejor protección de garaje.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

EL ABRE-PUERTAS MÁS SILENCIOSO
en la línea de productos LiftMaster®

WI-FI
Incorporado

CORTE DE ENERGÍA
Desempeño

AUTOMATIC GARAGE DOOR LOCK CAPABLE

SEGURO

APTO PARA CERROJO AUTOMÁTICO DE PUERTA DE GARAJE: UN CERROJO DE SEGURIDAD HACE QUE LA PUERTA DE SEGURIDAD SEA PRÁCTICAMENTE IMPENETRABLE (2 MÁX., SE VENDEN POR SEPARADO).

EL TEMPORIZADOR DE CIERRE SE PUEDE PROGRAMAR PARA CERRAR LA PUERTA DESPUÉS DE UN PERÍODO DE TIEMPO DETERMINADO.

SECURITY+ 2.0® PROTEGE EL ACCESO AL GARAJE ENVIANDO UN CÓDIGO NUEVO CON CADA CLIC.

POSILOCK® BRINDA PROTECCIÓN ELECTRÓNICA CONTRA LAS APERTURAS FORZADAS.

SEÑALES DE ALERTA DE CIERRE QUE INDICAN CUANDO MyQ® ESTÁ CERRANDO UNA PUERTA.

DETECTOR DE MOVIMIENTO QUE ILUMINA EL CAMINO AUTOMÁTICAMENTE.

EL HAZ DE LUZ INVISIBLE DE THE PROTECTOR SYSTEM® HACE RETROCEDER LA PUERTA SI HAY UNA OBSTRUCCIÓN.

SILENCIOSO Y CONFIABLE

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE CORREA PARA UN DESEMPEÑO POTENTE Y ULTRASILENCIOSO.

ARRANQUE/PARADA SUAVE PARA UN FUNCIONAMIENTO SUAVE.

EL MOTOR DE CC ESTÁ DISEÑADO EXPRESAMENTE PARA UN SERVICIO SILENCIOSO Y DURADERO.

LA RESERVA DE BATERÍA GARANTIZA EL ACCESO AL GARAJE INCLUSO CUANDO HAY UN CORTE DE ENERGÍA.

GARANTÍA DE POR VIDA DEL MOTOR Y DE LA CORREA, 1 AÑO PARA LA BATERÍA Y LOS ACCESORIOS.

INTELIGENTE

WI-FI INCORPORADO PARA LA MANERA MÁS FÁCIL DE CONECTAR EL GARAJE.

APLICACIÓN MÓVIL GRATUITA MyQ PARA QUE LOS USUARIOS SEPAN QUE SU CASA ESTÁ SEGURA.

LAS ALERTAS EN TIEMPO REAL INDICAN EL ESTADO DE LA PUERTA DE GARAJE MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS O NOTIFICACIONES AUTOMÁTICAS.

MONITOREE Y CONTROLE EL ABRE-PUERTAS DESDE CUALQUIER LUGAR USANDO DISPOSITIVOS MÓVILES.

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN:

SMART CONTROL PANEL®

La pantalla LCD permite una sencilla programación y ajuste de configuraciones.



880LMW

CONTROL REMOTO DE TRES BOTONES

Opera hasta 3 abre-puertas o accesorios de iluminación MyQ.



893MAX

RESERVA DE BATERÍA INTEGRADA

Alimenta el abre-puertas cuando se produce un corte de energía.



485LM

POTENTES ACCESORIOS:

APTO PARA CERROJO AUTOMÁTICO DE PUERTA DE GARAJE

Asegura la puerta de garaje automáticamente cada vez que se cierra.



841LM

CONTROL REMOTO DE ILUMINACIÓN

Enchufe cualquier lámpara en este dispositivo para controlarla con un teléfono inteligente o el control remoto del abre-puertas de garaje.



825LM

MINICONTROL REMOTO UNIVERSAL

Compacto y portátil para brindar un acceso rápido y fácil al garaje.



374UT

ENTRADA CON LLAVE DIGITAL INALÁMBRICA

Brinda un acceso cómodo y seguro desde afuera del garaje con un PIN de 4 dígitos.



877MAX

GUÍA DEL PRODUCTO 8550W

ABRE-PUERTAS DE GARAJE CON RESERVA DE BATERÍA DE CC, TRANSMISIÓN DE CORREA Y WI-FI

LiftMaster®

INGENIERÍA MAGISTRAL.

ABRE-PUERTAS DE GARAJE CON
RESERVA DE BATERÍA DE CC,
TRANSMISIÓN DE CORREA Y WI-FI®

MOTOR



- 12 VCC
- 53 RPM
- Protección térmica automática
- Lubricación permanente

POTENCIA



- 120 VCA
- Voltaje de 60 Hz
- Corriente nominal de 2,7 A
- Registrado en UL
- Cable eléctrico de 6' (3 patas)

MECÁNICA



- Chasis, riel en T y carro de acero
- Mecanismo de transmisión de correa completo (reductor de engranaje 63:1 y brazo de puerta ajustable)
- Ajuste de fuerza automático para realizar cambios según las condiciones del tiempo y el ambiente
- Límites electrónicos para una configuración fácil
- Tablero lógico de CC y Wi-Fi con supresor de sobretensión incorporado (para el tablero lógico de reemplazo, solicite la pieza 050DCTWFLK)
- 2 Terminales de cerrojo Permiten conectar hasta 2 cerrojos (se venden por separado)

7,5"



DIMENSIONES

Opciones de rieles	7'	8'	10'
Longitud instalada	125"	140"	164"
Apertura máxima	7'6"	8'6"	10'6"

Espacio libre vertical necesario: 2"

9"

Por segundo para que la puerta se mueva hacia arriba

VELOCIDAD

6,5"

Por segundo para que la puerta se mueva hacia abajo

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR.

SEGURIDAD

SECURITY+ 2.0®

RADIOCONTROLES

Rango operativo: ~200'

Temperatura de servicio: -40 °F a 150 °F

Control remoto de tres botones (893MAX)

- Control remoto: Triple banda de 310, 315 y 390 MHz*
- Abre-puertas de garaje: Agilidad de frecuencia en 310, 315 y 390 MHz
- Codificación antirrobo

*Triple banda en la codificación Security+ 2.0 únicamente. El control remoto premium es compatible con versiones anteriores de todos los abre-puertas LiftMaster® fabricados a partir de enero de 1993.

CONTROLES CIFRADOS

Smart Control Panel® (880LMW)

- Temporizador de cierre
- Programación de controles remotos, teclados y accesorios MyQ.
- Sistema de aviso de mantenimiento
- Configuración de Wi-Fi sencilla

INTELIGENTE

RADIO MyQ®

902-928 MHz
50 canales de FHSS
(espectro ensanchado por salto de frecuencia)

- Establece comunicación bidireccional entre el abre-puerta de garaje y los accesorios MyQ.
- Facilita el monitoreo y control de abre-puertas de garaje y controles de iluminación vía computadora, tableta o teléfono inteligente.

COMPATIBLE CON HOMELINK® (VERSIÓN 4.0 O SUPERIOR*)

*Según el modelo y el año de su vehículo podría ser necesario usar un adaptador externo. Obtenga más información en homelink.com.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ILUMINACIÓN



- máx. 2 bombillas de 100 vatios
- Tiempo ajustable
- Compatible con CFL (lámparas fluorescentes compactas) mejoradas, Max. 26 Vatios
- En modo de reserva de batería

ENVÍO.

PESO EMBALADO (en libras)

18

CABEZAL

17

RIEL

4

RESERVA DE LA BATERÍA

3

CERROJO AUTOMÁTICO DE PUERTA DE GARAJE (OPCIONAL)

CAJAS (4)

CAJA 1: 20" x 12" x 10"

- Cabezal del abre-puertas de garaje (8550W)
- Smart Control Panel (880LMW)
- Control remoto de 3 botones (893MAX)
- Sensores de seguridad de reversa The Protector System®

CAJA 2: 10'4" x 5" x 5" (para el riel de 7')

- Riel en T de cadena ensamblado
- Riel en T de correa de acero sólido

CAJA 3: 5,31" x 4,63" x 5,13"

- Batería (485LM)

CAJA 4 (OPCIONAL): 8" x 4,5" x 4"

- Cerrojo automático de puerta de garaje (841LM)

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN.

- Apto para cerrojo automático de puerta de garaje (2 máx.)
- Alerta de cierre/Operación de cierre en estado pasivo†
- Panel de control con función de detector de movimiento
- Apertura rápida para emergencias
- Conexión automática del carro
- Apertura de ventilación/para mascotas
- Inversión de cierre de seguridad
- Tope de seguridad de apertura
- Una obstrucción del haz de seguridad enciende las luces
- Sistema de alerta de mantenimiento
- Capacidad del abre-puertas de garaje para hasta 40 controles remotos, 4 sistemas de entrada con llave digital inalámbrica y 16 dispositivos MyQ

