

8 3 6 5 W - 2 6 7

ABRE-PUERTAS DE GARAJE DE 1/2 HP, CA, TRANSMISIÓN DE CADENA Y WI-FI®

Una solución completa y confiable con un desempeño potente.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

VALOR

Paquete

CONSISTENTE Y CONFIABLE

Operación

WI-FI

Incorporado

CONFIABLE

EL MOTOR DE 1/2 HP DE CA ESTÁ DISEÑADO Y CONSTRUIDO EXPRESAMENTE PARA DURAR.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE CADENA PARA UN DESEMPEÑO ESTABLE Y UNA RESISTENCIA INDUSTRIAL.

GARANTÍA DE POR VIDA PARA EL MOTOR, 1 AÑO PARA LAS PARTES.

SEGURO

SECURITY+ 2.0® PROTEGE EL ACCESO AL GARAJE ENVIANDO UN CÓDIGO NUEVO CON CADA CLIC.

POSILOCK® BRINDA PROTECCIÓN ELECTRÓNICA CONTRA LAS APERTURAS FORZADAS.

SEÑALES DE ALERTA DE CIERRE QUE INDICAN CUANDO MyQ® ESTÁ CERRANDO UNA PUERTA.

EL HAZ DE LUZ INVISIBLE DE THE PROTECTOR SYSTEM® HACE RETROCEDER LA PUERTA SI HAY UNA OBSTRUCCIÓN.

INTELIGENTE

WI-FI INCORPORADO PARA LA MANERA MÁS FÁCIL DE CONECTAR EL GARAJE.

TECNOLOGÍA MyQ PARA QUE LOS USUARIOS SEPAN QUE SU CASA ESTÁ SEGURA.

LAS ALERTAS EN TIEMPO REAL INDICAN EL ESTADO DE LA PUERTA DE GARAJE MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS O NOTIFICACIONES AUTOMÁTICAS.

MONITOREE Y CONTROLE EL ABRE-PUERTAS DESDE CUALQUIER LUGAR USANDO DISPOSITIVOS MÓVILES.

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN:

MULTI-FUNCTION CONTROL PANEL®

Enciende las luces del abre-puertas de garaje desde el interior del garaje.



882LMW

(2) CONTROLES REMOTOS DE 3 BOTONES

Operan hasta 3 abre-puertas o accesorios de iluminación MyQ cada uno.



893LM

ENTRADA CON LLAVE DIGITAL INALÁMBRICA

Brinda un acceso cómodo y seguro desde afuera del garaje con un PIN de 4 dígitos.



877LM

POTENTES ACCESORIOS:

MINICONTROL REMOTO UNIVERSAL

Compacto y portátil para brindar un acceso rápido y fácil al garaje.



374UT

CONTROL REMOTO DE ILUMINACIÓN

Permite el control de la iluminación del hogar a través de un control remoto de garaje o de un teléfono inteligente.



825LM

INTERRUPTOR DE LUZ REMOTA

Reemplaza un interruptor de pared existente para permitir el control de la iluminación del hogar con un control remoto de garaje o un teléfono inteligente.



823LM

MONITOR DE PUERTA Y PORTÓN

Monitorea y cierra hasta 4 puertas de garaje desde cualquier habitación de la casa.



829LM

GUÍA DEL PRODUCTO 8365W-267

ABRE-PUERTAS DE GARAJE DE 1/2 HP, CA,
TRANSMISIÓN DE CADENA Y WI-FI

LiftMaster®

INGENIERÍA MAGISTRAL.

MOTOR



- 1/2 caballo de potencia y CA
- 1,625 RPM
- Protección térmica automática
- Lubricación permanente

POTENCIA



- 120 VCA
- Voltaje de 60 Hz
- Corriente nominal de 2.7 A
- Certificación UL
- Cable eléctrico de 4' (3 patas)

MECÁNICA



- Chasis, riel en T y carro de acero
- Mecanismo de transmisión de cadena completo (reductor de engranaje 16:1 y brazo de puerta ajustable)
- Ajuste de fuerza automático para realizar cambios según las condiciones del tiempo y el ambiente
- Límites electrónicos para una configuración fácil
- Tablero lógico de CA y Wi-Fi con supresor de sobretensión incorporado (para el tablero lógico de reemplazo, solicite la parte 050ACTWF)

7.25"



18.25"

10.5"

DIMENSIONES

Opciones de rieles	7'	8'	10'
Longitud instalada	128"	140"	164"
Apertura máxima	7'6"	10'	10'

Espacio libre vertical necesario: 2"

7"

Por segundo para que la puerta se mueva hacia arriba

VELOCIDAD

7"

Por segundo para que la puerta se mueva hacia abajo

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR.

SEGURIDAD

RADIOCONTOLES

Rango operativo: ~200'



Temperatura de servicio: -35 °F a 150 °F

SECURITY+ 2.0®

- (2) Controles remotos de 3 botones (893LM) y Entrada con llave digital inalámbrica (877LM)
 - Controles remotos: Triple banda de 310, 315 y 390 MHz*
 - Llave digital: Triple banda de 310, 315 y 390 MHz*
 - Abre-puertas de garaje: Agilidad de frecuencia en 310, 315 y 390 MHz
 - Codificación antirrobo
- *Triple banda en la codificación Security+ 2.0 únicamente.

CONTROLES CIFRADOS

- Multi-Function Control Panel® (882LMW)
- Programa los controles remotos
- Sistema de aviso de mantenimiento
- Configuración de Wi-Fi sencilla

INTELIGENTE

RADIO MyQ®

902-928 MHz
50 canales de FHSS
(espectro ensanchado por salto de frecuencia)

- Establece la comunicación bidireccional entre el abre-puerta de garaje y los accesorios MyQ.
- Facilita el monitoreo y el control del abre-puertas de garaje y de los controles de iluminación vía computadora, tableta o teléfono inteligente.

COMPATIBLE CON HOMELINK®
(VERSIÓN 4.0 O SUPERIOR*)

*Según el modelo y el año de su vehículo podría ser necesario usar un adaptador externo. Obtenga más información en homelink.com.

CARACTERÍSTICAS
ELÉCTRICAS

ILUMINACIÓN



- Máx. 2 bombillas de 100 vatios
- Demora de luz en estado sólido
- Tiempo ajustable
- Compatible con CFL (lámparas fluorescentes compactas) mejoradas, Max. 26 vatios

ENVÍO.

PESO EMBALADO
(en libras)

CABEZAL 21 RIEL (7') 20

CAJAS (2)

CAJA 1: 20" x 12" x 10"

- Cabezal del abre-puertas de garaje (8365W)
- Panel de control multifunción (882LMW)
- (2) Controles remotos de 3 botones (893LM)
- Entrada con llave digital inalámbrica (877LM)
- Sensores de seguridad de reversa The Protector System®

CAJA 2: 10'4" x 5" x 5" (para el riel de 7')

- Riel en T de cadena de acero sólido ensamblado

PRACTICIDAD Y SEGURIDAD.

- Alerta de cierre/Operación de cierre en estado pasivo (con ciertos accesorios)†
- Apertura rápida para emergencias
- Conexión automática del carro
- Apertura de ventilación/para mascotas
- Inversión de cierre de seguridad
- Tope de seguridad de apertura
- Una obstrucción del haz de seguridad enciende las luces
- Sistema de alerta de mantenimiento
- Capacidad del abre-puertas de garaje para hasta 24 controles remotos, 2 sistemas de entrada con llave digital inalámbrica y 16 dispositivos MyQ

